

XINJE XC Series PLC (Standard Modbus TCP)

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X1020	Word	8 进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y1020	Word	8 进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M7984 M8000 – M8752	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
TD_Register	TDn	TD0 – TD639	Word	
CD_Register	CDn	CD0 – CD639	Word	
FD_Register	FDn	FD0 – FD7151 FD8000 – FD9023	Word	
ID_Register	IDn	ID0 – ID1099	Word	
QD_Register	QDn	QD0 – QD1099	Word	
D_Register	Dn	D0 – D7999 D8000 – D9023	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		

X_Data	Xb	X0 – X1037	8 进位
Y_Data	Yb	Y0 – Y1037	8 进位
M_Data	Mb	M0 – M7999 M8000 – M8767	
S_Data	Sb	S0 – S1023	
T_Coil	Tb	T0 – T639	
C_Coil	Cb	C0 – C639	
TD_Coil	TDn.b	TD0.0 – TD639.15	<u>2</u>
CD_Coil	CDn.b	CD0.0 – CD639.15	<u>2</u>
FD_Coil	FDn.b	FD0.0 – FD7151.15 FD8000.0 – FD9023.15	<u>2</u>
ID_Coil	IDn.b	ID0.0 – ID1099.15	<u>2</u>
QD_Coil	QDn.b	QD0.0 – QD1099.15	<u>2</u>
D_Coil	Dn.b	D0.0 – D7999.15 D8000.0 – D9023.15	<u>2</u>



注1 元件地址必须是 16 的倍数。

注2 此接点为同名称寄存器的对应地址。